

marantz®

because music matters

SR5003



HDMI

RDS



Le SR5003 offre une puissance de 7x 90W sous 8 ohms et intègre les décodeurs Dolby TrueHD et DTS HD Master Audio. Il est doté de 3 entrées HDMI 1.3a avec prise en charge de Deep Color et il offre le traitement vidéo i-Chip pour une mise à l'échelle HDMI 1080p. Il gère facilement les scènes les plus difficiles des films d'action et offre également une lecture musicale d'excellente qualité du Blu-ray Disc™, DVD et CD. Même vos fichiers MP3, WMA et AAC dégageront un son plus clair et plus détaillé grâce au M-DAX, l'expandeur audio numérique Marantz -). La configuration automatique Audyssey MultiEQ, le multi-pièce multisource, le mode arrêt vidéo et les composants haut de gamme du SR5003 vous assurent d'apprécier vos films et votre musique dans un style Marantz des plus authentiques et des plus dynamiques.

SR5003 Black : 4951035037249

SR5003 SIGId : 4951035037256

Eco : 0.84 HT

marantz®

because music matters

SPECIFICATIONS	SR5003
Surround	
THX Ultra II / Select II	-
THX Surround EX	-
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24	o/o/o/o
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIx	o/o/o/o
7.1 PCM for HD-Audio from BluRay and HD-DVD	o
Circle Surround II / Neural Surround	o/o
Virtual Surround / Multichannel Stereo	o(Dolby VS)/o
HT-EQ / Re-EQ	o/-
Dolby Headphone / TruSurround Headphone	o/-
M-DAX Compressed audio Enhancer (MP3, WMA, ACC, iPod)	o
Améliorations spéciales	
Current Feedback Topology	-
Pure Direct	o
Power Transformer: Toroidal / EI	-/o
High Grade Audio Components	-
Chassis: Copper plated / Metal	-/o
Réseau	
Certification DLNA	-
Certification UPnP	-
Network Audio	-
Network photo (JPEG)	-
Network Video	-
Serveur internet intégré	-
Radio Internet direct / media player externe	-
WiFi: intégré / Point d'accès extérieur	-
Ethernet	-
Caractéristiques générales	
Auto calibration par microphone	Audyssey MultEQ
Conversion vidéo	CVBS <-> S <-> Comp >HDMI
Upscaling vidéo	>1080p
Processeur vidéo	i-Chips
T.B.C. - time base correction	o
Curseur de contrôle en face avant	o
On Screen Display: GUI / OSD / multiroom OSD	-/o/-
Fréquence de coupure variable	7
Contrôle lip sync	o
Zones multiroom	1x ana / 1x dig
Entrées sorties symétriques	-
Trappe avant	-
Tuner	o
Switch TV automatique	o
Code discret de télécommande (Main- / Multiroom)	o
RS232C (control / update)	o/o
VIDEO	
Entrées sorties composite	4/2
Entrées sorties S-vidéo	4/2
Entrées sorties YUV	3/2
Entrées sorties HDMI (version x.x)	3/1 (v1.3a)
HDMI V1.3 Deep Color pass through	o
Multi-Room Video Out: Video / S-Video / Component	-/-/-
AUDIO	
Entrées sorties audio analogique	6/3
Entrées sorties optiques	3/1
Entrées sorties coaxiales	2/-
audio numérique par HDMI	o
sortie multiroom audio : Analogique / numérique	1/1
7.1ch Pre Out / Main In	o/-
Entrée 7,1	o
AUTRES	
Bornies: à vis plaqué or / à vis	-/o
Nombres de sorties HP	9
Speaker A/B	o
Bi-amp drive (5.1 ch setting) / Speaker C	o/o
Sortie HP multiroom	-
Multi-Room D.Bus	-
D.Bus	o
IR Receiver In / Emitter Out	-/-
IR Flasher In	1
RS232C	o
DC Triggers	1
Entrées en façade : Audio / Composite / S-Video / Digital (Opt)	o/o/o/o
Entrées I-Pod (directe / docking station)	-/o
USB Audio (MP3,AAC,WMA,WAV)	-
SPECIFICATIONS	
Puissance de sortie (8/6 Ohm RMS) (20Hz-20kHz 0.08%)	90/110 W
Puissance garantie 70%	o
Rapport signal bruit	105 dB
FM Tuner	o
réponse en fréquence vidéo	5Hz to 80MHz (+-1dB)
GENERAL	
couleurs : Gold/Silver/Black/Silver-Gold	-/-/o/o
Façade métal	o
Télécommande dédiée	RC004SR
pré-programmée / à apprentissage / écran tactile	o/o/-
Télécommande multiroom (inclue / option)	-/o
consommation en W	700
Consommation en veille en W (normal/economy mode)	0.7/0.4
cordon d'alimentation détachable	o
Dimensions (L x P x H) en mm	440x388x160.5
Poids en Kg	13.1

